



ПАСПОРТ

CO-PE-2S60-P106

**РoЕ УДЛИНИТЕЛЬ (EXTENDER),
НА ДВА ПОРТА, УЛИЧНЫЙ, 60Вт**



Арт. 100-077

comonyx.com / cctvonyx.ru

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гигабитный Удлинитель PoE (Extender) уличного исполнения предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания PoE по сети Ethernet на 100 метров. Входной порт поддерживает стандарты IEEE802.3af/ at/ bt, что позволит подключить удлинитель PoE к коммутатору с мощностью порта до 60Вт. Имеет 2 гигабитных выхода PoE.

При входе 802.3bt 60Вт - на выходе две линии 802.3at до 22Вт каждая;

При входе 802.3at 25,4Вт - на выходе две линии 802.3af до 12Вт каждая;

К выходам PoE возможно подключение WiFi устройств, Точек доступа (AP), IP камер, удлинителей PoE и других устройств имеющих поддержку питания по технологии PoE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-PE-2S60-P106
Вход	1x RJ45 (PoE+Data)
Выход	2x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	PoE линия - 100м до устройства и две 100м PoE линии после устройства (кабель UTP не ниже категории 5е)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15,4Вт), IEEE802.3at (25,5Вт), IEEE802.3bt (60Вт)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	При входе IEEE802.3bt 60Вт - выход две линии IEEE802.3at до 22Вт каждая. При входе IEEE802.3at 25,4Вт - выход две линии IEEE802.3af до 12Вт каждая.
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af / 802.3at / 802.3bt
Используемые PoE жилы UTP	Вход (+)3/6, (-)1/2 или (+)4/5, (-)7/8, Выход (+)1/2, (-)3/6
Протоколы	802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Архитектура	Store-And-Forward
Питание, Вольт	Питание от линии PoE
Потребляемая мощность, Вт	2,5
Диапазон влажности	0 ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +60°C
Вес, г	410
Размеры, мм	230x90x40
Класс защиты, IPxx	IP66
Тип корпуса	Металлический кожух уличного исполнения, возможность крепления на стену
* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. PoE Удлинитель (Extender): 1шт.
2. Паспорт: 1шт.
3. Упаковка: 1шт.



ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ PoE ИНЖЕКТОРА

1. IN Входной порт PoE RJ45
2. OUT1 Выходной порт PoE RJ45
3. OUT2 Выходной порт PoE RJ45



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.
Убедитесь в отсутствии механических повреждений.
Произведите подключение сетевых устройств к инжектору согласно схеме.



ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Убедитесь в работоспособности системы.

Подключите ПК к порту коммутатора, подключите PoE порт коммутатора к **PoE IN** удлинителя PoE, подключите к порту **PoE Out** IP камеру (PoE) с известными IP адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.2 и 192.168.1.1. На компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду: ping 192.168.1.1. При правильном подключении на экране монитора отобразится «ответ» от IP камеры (PoE). Это свидетельствует об исправности PoE инжектора.

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping. Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров. Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля
- о неисправности коммутатора
- о помехах в линии

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:

Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

Устройство Не предназначено для уличного использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Этот товар
на сайте

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде;
Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства;
Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.
Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: ShenZhen CSE Technology Co.Limited

Адрес изготовителя: 2F, Building 3, Xinlianhe Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, China

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

