

Грозозащита для линии 220В ComOnyx CO-PL-220V-P410v2



CO-PL-220V-P410v2 - Грозозащита линии 220В. Падение полезного сигнала не более 0,3дБ. Время срабатывания до 1нс. Максимальный ток разряда 5кА. Вес 120г, размеры 80x25x25мм. Металлический кожух IP20, от -40 до +70град. Крепление на стену.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-PL-220V-P410v2
Входы	1х двухконтактная клеммная колодка
Выходы	1х двухконтактная клеммная колодка, 1х провод заземления
Падение полезного сигнала, dB	<0,3
Время срабатывания, нс	<1
Номинальный уровень рабочего напряжения, В	220VAC
Максимальный уровень рабочего напряжения, В	320V
Уровень срабатывания защиты, В	475V
Максимальный ток разряда клеммной колодки, I _{max}	5кА
Провод заземления	Длина 280мм, сечение 1,5мм ² , оканчивается клеммой
Индикация LED	Индикатор рабочего состояния
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +70°C
Вес, г	120
Размеры, мм	80x25x25
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru

ПОСТАВЩИК:
ООО «Оникс СБ»
Россия, г. Москва,
ул. Складочная, д.1, стр.1