


WiFi Точка доступа 2,4G/5.8G ComOnyx CO-WF-AP750P



CO-WF-AP750P - WiFi Точка доступа 2,4G/5.8G 2 Omni антенны по 2dBi, Усиление до 27dBi. Покрытие до 300м2. Производительность до 300Mbps. Входы RJ45 WAN (PoE питание) и RJ45 LAN 10/100. Управление через IE11 и Cloud. QoS. Питание от POE 48V, потребление до 6W (блок питания в комплект не входит). Температурный диапазон - 30°С ~ +65°С, IP20, вес 180г, размеры 90x90x30мм. Пластиковый кожух.

Паспорт. Технические характеристики.

ComOnyx	CO-WF-AP750P
Центральный Процессор	Qualcomm QCA9531 + QCA9887
Память	128Mb
Беспроводные частоты	2.4G (2412~2462Mhz) / 5.8G (5180~5825Mhz)
Мощность усиления	от 1 до 20 dBi
Антенна беспроводной сети	2x 2dBi
Поляризация антенны	Omni directional
Покрытие беспроводной сети	300m2
Полоса канала передачи	2.4G 20,40Mhz / 5G 20,40,80Mhz
Производительность общая	750Mbps
Сетевой порт	2xRJ45 10/100 Base-TX (LAN+WAN)
Поддержка протоколов шифрования	WPA-PSK / WPA2-PSK, AES / TKIP
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, QoS
Режимы работы	Router / AP
Архитектура	Store-And-Forward
Управление по сети	IE11, Cloud
LED индикация	WAN индикация активности порта.
Питание, В	Питание по POE DC 48В (POE-инжектор в комплект не входит)
Потребление, Вт	до 6Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-30°С ~ +65°С
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	180
Размеры, мм	90x90x30
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Пластиковый кожух.

Комплектация: точка доступа-1шт; паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru